



K3v2 AMPLIFICATEUR INTEGRE


ROKSAN

Son design élégant et l'intégration d'une entrée Phono MM de série font du K3 un amplificateur en phase avec son époque répondant aux attentes des audiophiles les plus exigeants. La puissance disponible est présente en abondance, permettant une superbe mise en scène sonore et pouvant exprimer tous les détails. Vous pouvez diffuser de la musique depuis n'importe quel appareil compatible Bluetooth. Très polyvalent, il est aussi équipé de cinq entrées analogique. L'amplificateur intégré K3 offre un excellent rapport qualité-prix tant au niveau de sa construction, de sa conception, de sa flexibilité que de qualité sonore.



Points clés

- Entrée phono MM
- 5 entrées ligne pour autres sources
- Amplificateur de puissance alimenté directement par le secteur.
- Entrée directe (By pass)
- Prise casque jack 3.5
- Télécommande incluse
- Disposition symétrique de l'amplificateur de puissance



Anthracite Charcoal Opium

Caractéristiques K3 Amplificateur Intégré

Entrées	5 x RCA, Phono MM , Bypass	Gain	37.5dB (75x)
Impédance d'entrée	47 kohms	Distortion harmonique	<0.005% (1kHz - 14W @ 8 ohms)
Sensibilité entrée ligne	440mV @ 140W / 8 ohms	Consommation	Standby: <25W Full Power 2-CH: 8 ohms = <330W, 4 ohms = <550W
Sorties	Haut parleurs ,Préampli, jack 3,5	Rapport signal sur bruit	>90dB
Puissance de sortie par canal	> 140W (8 ohms) / > 220W (4 ohms)	Dimension LxHxP	432 x 102 x 380mm
Alimentation	Transformateur toroidal de 550 VA, 5 alimentations régulées	Poids	14kg
Réponse en fréquence	<3Hz - >100kHz (-3dB)		