

S14

AMPLI INTÉGRÉ STREAMER RÉSEAU



Compatible du MQA et
MQA Studio



2 x 150 Watts
robuste Class AB
sous, 4 Ohms



Sans fil aptX™ HD
et AAC Bluetooth



ESS premium 32-bit
Convertisseur numérique-
analogique



Inclut la
télécommande

Le S14 Rotel ampli intégré Streamer réseau offre un accès transparent au catalogue quasi illimité de musique en ligne avec aisance et sophistication. Ce produit tout-en-un diffuse de la musique directement à partir de sources musicales réputées et restitue le son avec une précision et une clarté détaillées. Il délivre 150 watts de puissance de classe AB sous 4 ohms, même aux enceintes les plus exigeantes. S'appuyant sur plus de 60 ans d'expérience en matière de conception audio, le S14 restitue les fichiers musicaux numériques, y compris MQA, grâce à un convertisseur numérique-analogique ESS Sabre 32 bits. Les circuits amplificateurs intégrés alimentent un ensemble de transistors de sortie à courant élevé, alimentés par un transformateur toroïdal sur-dimensionné, offrant une précision et un contrôle exceptionnel des basses.

Pratique et intuitif, le S14 prend en charge les connexions réseau filaires et Wi-fi double bande pour une flexibilité d'installation optimale. L'illustration de l'album, la piste, le titre et les informations sur l'artiste sont présentées sur l'écran graphique couleur du panneau avant. L'installation et la configuration simples de l'appareil sont également possibles à l'aide du panneau avant et de la télécommande incluse.

www.rotel.com

Faites du streaming en utilisant votre application musicale préférée ou utilisez les applications iOS et Android du S14 pour accéder à des milliers de stations de radio Internet, de podcasts et de musique haute résolution de Tidal et Qobuz.

Le S14 comprend également des connexions coaxiales, optiques, RCA analogiques, PC-USB et Bluetooth aptX™ HD permettant de connecter vos sources audio préférées telles que lecteurs CD, tuners et platines avec sorties de niveau ligne. Une connexion USB à l'arrière permet la lecture de fichiers audio MP3, WMA et AAC à partir de lecteurs flash.

Cette solution qui ne nécessite que l'ajout d'enceintes continue de tenir ses promesses en matière de qualité, de performances et de valeur, synonymes de cette marque audio familiale japonaise.

S14

AMPLI INTÉGRÉ STREAMER RÉSEAU



SPÉCIFICATIONS

Maximum Power Output	150 watts/ch (4 ohms)		
Continuous Power Output	80 watts/ch (8 ohms)		
Total Harmonic Distortion	< 0.04%		
Intermodulation Distortion	< 0.03%		
(60 Hz : 7kHz, 4:1)			
Réponse en fréquence	10 Hz - 100k Hz, 0 ± 0.5 dB		
Entrées de niveau ligne			
Facteur d'amortissement	400		
(20 Hz - 20 kHz, 8 ohms)			
Sensibilité d'entrée / Impédance	200 mV / 47k ohms		
Entrées de niveau ligne			
Surcharge d'entrée	4.5 V		
Entrées de niveau ligne			
Contrôles de tonalité - Graves / Aigus	± 10 dB a 100 Hz / 10k Hz		
Rapport signal/bruit (IHF pondéré A)	100 dB		
Entrées de niveau ligne			
Convertisseurs numérique-analogique	ESS		
		Section digitale	
		Réponse en fréquence	10 Hz - 90k Hz (0 ± 2 dB, Max)
		Rapport signal/bruit (IHF pondéré A)	98 dB
		Sensibilité d'entrée / Impédance	-20 dBfs / 75 ohms
		Entrées numériques	SPDIF LPCM (jusqu'à 24-bit / 192k Hz) USB Audio Class 2.0 (jusqu'à 24-bit / 384k Hz)* *Installation du pilote requise Prise en charge de MQA et MQA Studio (jusqu'à 24-bit / 384k Hz)
		PC-USB	
		Alimentation électrique	
		USA	120 V, 60 Hz
		EC	230 V, 50 Hz
		Consommation électrique	280 watts
		Consommation en mode veille	
		Normal	< 0.5 watts
		BTU (4 ohms, 1/8th power)	733 BTU/h
		Dimensions (L x H x P)	430 x 93 x 345 mm 17 x 3 5/8 x 13 1/2 ins
		Hauteur du panneau frontal	80 mm / 3 1/8 ins
		Poids (net)	9.15 kg, 20.17 lbs.
		Couleur	Argent ou Noir

Toutes les spécifications sont exactes au moment de l'impression.
Rotel se réserve le droit d'apporter des améliorations sans préavis.

www.rotel.com

MQA et le Sound Wave Device sont des marques déposées de MQA Limited. © 2016